



CD-112A

Theatrixx



#CD112A

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique CD-112A de Theatrixx est conçue pour minimiser l'encombrement de l'arrière-scène en ne prenant que 5 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16" et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu pour l'alimentation d'appareil audio et distribution temporaire sur scène. Il propose 6 connecteurs TL4 30A 120 / 240V (L14-30) séparés sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

Entrée

Connecteur

CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 100A 120/208V 3 phases

Outputs

Connecteur

6x Réceptacle L14-30

**Disjoncteurs**

6x Circuits 30A 120/240V

Fonctionnalités**Sélecteur 1 / 3 phases**

Oui, accès facile par le dessus

Indicateurs néon

1x indicateur de type néon par phase

Bornes de lecture de voltage1x borne protégée par un fusible par phase
1x borne non protégée par Neutre**Boîtier**

Boîtier d'acier robuste

Dimensions**Hauteur**

222.25 mm (8.75?) – 5RU

Profondeur

516.00 mm (20.32?)

Largeur

482.60 mm (19.00?)

CertificationsDESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA