



# SD-128A

Theatrixx



## #SD128A

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique SD-128A de Theatrixx propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format de seulement 6 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16" et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu pour l'alimentation d'appareil d'éclairage et la distribution électrique temporaire sur scène. Il propose 24 circuits 20A 120V sur 4 connecteurs Socapex 19 broches et 2 duplex 5-20 séparés en 4 sorties individuelles sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

### Entrée

### Connecteur

CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

### Disjoncteur

Disjoncteur Principal 100A 120/208V 3 phases

### Sorties

### Connecteurs



4x Socapex 19 pins (120V)  
4x Duplex 5-20

**Disjoncteurs**

24x Circuits 20A 120V  
8x Circuits 20A 120V

**Fonctionnalités****Multimètre  
numérique**

Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre)

**Sélecteur 1 / 3  
phases**

Oui, accès facile par le dessus

**Indicateurs néon**

1x indicateur de type néon par phase

**Bornes de lecture de  
voltage**

1x borne protégée par un fusible par phase  
1x borne non protégée par Neutre

**Boîtier**

Boîtier d'acier robuste

**Dimensions****Hauteur**

266.70 mm (10.50?) – 6RU

**Profondeur**

516.00 mm (20.32?)

**Largeur**

482.60 mm (19.00?)



---

## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA