



# HDMI à SDI - True1

Theatrixx



## #XVVHDMI2SDIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

## Connexions

### Entrée vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage

### Sortie vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

## Signaux supportés

### Support format 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

**Support format HD**

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

**Support format SD**

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

**Échantillonnage vidéo SDI**

4:2:2 et 4:4:4

**Échantillonnage audio SDI**

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bit

**Espace de couleur SDI**

YUV et RGB

**Détection automatique SDI**

Détecte automatiquement le format du signal entrant

**Standards SMPTE**

425 M Level A & B, 424 M Level A, 292 M, 259 M

**Spécifications physiques****Hauteur**

50 mm (1.97 in)

**Profondeur**

180 mm (7.08 in)

**Largeur**



107 mm (4.21 in)

**Poids**

1 kg (2.2 lbs)

**Spécifications  
environnementales**

**Humidité de  
fonctionnement**

0 % à 90 % sans condensation

**Besoins en énergie**

**Alimentation  
électrique**

Bloc d'alimentation intégré, alimentation via PowerCON True1 in / loop thru

**Consommation  
d'énergie**

15W

**Plage de tension  
opérationnelle**

100-240V avec connecteurs True1  
50-60 Hz

**Prise de courtoisie**

Max 10A, même tension que l'entrée

**Dans la boîte**

Convertisseur xVision HDMI à SDI (True1)  
HDMI male à DVI male verrouillable (1 m)  
Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez préciser  
le type de connecteur)

**Certifications**



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 



