

HDMI à SDI - True1

Theatrixx





#XVVHDMI2SDIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions Entrée vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage

Sortie vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Signaux supportés Support format 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



		720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
	Support format SD	525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL
	Échantillonnage vidéo SDI	4:2:2 et 4:4:4
	Échantillonnage audio SDI	Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bit
	Espace de couleur SDI	YUV et RGB
	Détection automatique SDI	Détecte automatiquement le format du signal entrant
	Standards SMPTE	425 M Level A & B, 424 M Level A, 292 M, 259 M
Spécifications physiques	Hauteur	50 mm (1.97 in)
	Profondeur	180 mm (7.08 in)
	Largeur	

Support format HD



107 mm (4.21 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

Spécifications environnementales

Humidité de fonctionnement

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Bloc d'alimentation intégré, alimentation via PowerCON

True1 in / loop thru

Consommation d'énergie

15W

Plage de tension opérationnelle

100-240V avec connecteurs True1

50-60 Hz

Prise de courtoisie

Max 10A, même tension que l'entrée

Dans la boîte

Convertisseur xVision HDMI à SDI (True1) HDMI male à DVI male verrouillable (1 m) Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez préciser

le type de connecteur)

Certifications





DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA 🍁







