HDMI à SDI - True1

Theatrixx



#XVVHDMI2SDIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage

Sortie vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Signaux supportés

Support format 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Support format HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
Support format SD	525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL
Échantillonnage vidéo SDI	4:2:2 et 4:4:4
Échantillonnage audio SDI	Taux d’échantillonnage de 48 kHz et 24 bit
Espace de couleur SDI	YUV et RGB
Détection automatique SDI	Détecte automatiquement le format du signal entrant
Standards SMPTE	425 M Level A & B, 424 M Level A, 292 M, 259 M

Spécifications physiques

Hauteur	50 mm (1.97 in)
Profondeur	180 mm (7.08 in)
Largeur	

		107 mm (4.21 in)
	Poids	
		1 kg (2.2 lbs)
Spécifications environnementales	**Humidité de fonctionnement**	
		0 % à 90 % sans condensation
Besoins en énergie	**Alimentation électrique**	
		Bloc d’alimentation intégré, alimentation via PowerCON True1 in / loop thru
	Consommation d'énergie	
		15W
	Plage de tension opérationnelle	
		100-240V avec connecteurs True1 50-60 Hz
	Prise de courtoisie	
		Max 10A, même tension que l’entrée
Dans la boîte		
		Convertisseur xVision HDMI à SDI (True1) HDMI male à DVI male verrouillable (1 m) Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez préciser le type de connecteur)

Certifications

DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA