



SDI amplificateur de distribution 1:4 - True1

Theatrical



#XVVSDIDAT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Sortie Vidéo

4 x 3G/HD/SD SDI BNC (resynchronisé et amplifié)

Signaux supportés

Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

**Support HD**

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Échantillonnage audio SDI

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV et RVB

Commutation automatique SDI

Détecte automatiquement le format du signal entrant

Standards SMPTE

425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M

Physique**Hauteur**

50 mm (1.97 in)

Profondeur

180 mm (7.08 in)

Largeur



107 mm (4.21 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

**Spécifications
environnementales**

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation

Alimentation électrique intégrée
Entrée PowerCon True1 / sortie boucle

**Consommation
d'énergie**

15W

**Plage de tension
opérationnelle**

100-240 V avec connecteurs True1
50-60 Hz

Prise de courtoisie

Max 10A, même tension que l'entrée

Dans la boîte

Convertisseur xVision SDI DA 1 : 4 (True1)
Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez spécifier
le type de connecteur requis)

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 

