SDI amplificateur de distribution 1:4 - True1

Theatrixx



#XVVSDIDAT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Sortie Vidéo

4 x 3G/HD/SD SDI BNC (resymchronisé et amplifié)

Signaux supportés

Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Support HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
Support SD	525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL
Échantillonnage vidéo SDI	4:2:2 et 4:4:4
Échantillonnage audio SDI	Taux d’échantillonnage de 48 kHz et 24 bits
Espace colorimétrique SDI	YUV et RVB
Commutation automatique SDI	Détecte automatiquement le format du signal entrant
Standards SMPTE	425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M

Physique

Hauteur	50 mm (1.97 in)
Profondeur	180 mm (7.08 in)
Largeur	

		107 mm (4.21 in)
	Poids	
		1 kg (2.2 lbs)
Spécifications environnementales	**Humidité relative**	
		0 % à 90 % sans condensation
Besoins en énergie	**Alimentation**	
		Alimentation électrique intégrée Entrée PowerCon True1 / sortie boucle
	Consommation d'énergie	
		15W
	Plage de tension opérationnelle	
		100-240 V avec connecteurs True1 50-60 Hz
	Prise de courtoisie	
		Max 10A, même tension que l’entrée
Dans la boîte		
		Convertisseur xVision SDI DA 1 : 4 (True1) Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez spécifier le type de connecteur requis)

Certifications

DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA