



# SDI amplificateur de distribution 1:4 - True1

Theatrical



## #XVVSDIDAT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

## Connexions

### Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

### Sortie Vidéo

4 x 3G/HD/SD SDI BNC (resynchronisé et amplifié)

## Signaux supportés

### Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

**Support HD**

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

**Support SD**

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

**Échantillonnage vidéo SDI**

4:2:2 et 4:4:4

**Échantillonnage audio SDI**

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

**Espace colorimétrique SDI**

YUV et RVB

**Commutation automatique SDI**

Détecte automatiquement le format du signal entrant

**Standards SMPTE**

425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M

**Physique****Hauteur**

50 mm (1.97 in)

**Profondeur**

180 mm (7.08 in)

**Largeur**



107 mm (4.21 in)

**Poids**

1 kg (2.2 lbs)

**Spécifications  
environnementales**

**Humidité relative**

0 % à 90 % sans condensation

**Besoins en énergie**

**Alimentation**

Alimentation électrique intégrée  
Entrée PowerCon True1 / sortie boucle

**Consommation  
d'énergie**

15W

**Plage de tension  
opérationnelle**

100-240 V avec connecteurs True1  
50-60 Hz

**Prise de courtoisie**

Max 10A, même tension que l'entrée

**Dans la boîte**

Convertisseur xVision SDI DA 1 : 4 (True1)  
Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez spécifier  
le type de connecteur requis)

**Certifications**



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 

