



SDI amplificateur de distribution 1:4

Theatrixx



#XVVSDIDA

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Signaux supportés

Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Sortie Vidéo

4 x 3G/HD/SD SDI BNC (resynchronisé et amplifié)

**Support HD**

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24,
1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL

**Échantillonnage
vidéo SDI**

4:2:2 et 4:4:4

**Échantillonnage
audio SDI**

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

**Espace
colorimétrique SDI**

YUV et RGB

**Commutation
automatique SDI**

Détecte automatiquement le format du signal entrant

Standards SMPTE

425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M

Physique**Hauteur**

50 mm (1.97 in)

Profondeur

180 mm (7.08 in)

Largeur



107 mm (4.21 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

Spécifications environnementales

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation

Alimentation électrique intégrée
Entrée PowerCON
Sortie Edison Nema 5-15

Consommation d'énergie

15W

Plage de tension opérationnelle

100-120 V 50-60 Hz
100-240 V aussi disponible (Avec PowerCON True1)

Prise de courtoisie

Max 10A, même tension que l'entrée

Dans la boîte

Convertisseur xVision SDI DA 1:4
Edison à PowerCON (1.5 m)

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA

