

## SDI amplificateur de distribution 1:4

**Theatrixx** 





## **#XVVSDIDA**

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Sortie Vidéo

4 x 3G/HD/SD SDI BNC (resynchronisé et amplifié)

Signaux supportés Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



		720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080Ps4, 1080PsF24, 1080Ps5, 1080PsF25, 1080Ps97, 1080PsF29.97, 1080PsF30
	Support SD	525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL
	Échantillonnage vidéo SDI	4:2:2 et 4:4:4
	Échantillonnage audio SDI	Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits
	Espace colorimétrique SDI	YUV et RGB
	Commutation automatique SDI	Détecte automatiquement le format du signal entrant
	Standards SMPTE	425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M
Physique	Hauteur	50 mm (1.97 in)
	Profondeur	180 mm (7.08 in)
	Largeur	

Support HD



107 mm (4.21 in) **Poids** 1 kg (2.2 lbs) Humidité relative **Spécifications** environnementales 0 % à 90 % sans condensation Alimentation Besoins en énergie Alimentation électrique intégrée Entrée PowerCON Sortie Edison Nema 5-15 Consommation d'énergie 15W Plage de tension opérationnelle 100-120 V 50-60 Hz 100-240 V aussi disponible (Avec PowerCON True1) Prise de courtoisie Max 10A, même tension que l'entrée Dans la boîte Convertisseur xVision SDI DA 1:4 Edison à PowerCON (1.5 m)

Certifications





DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA \*

