



# SDI Repeater 2ch - True1

Theatrinx



#XVVSDI2SDIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

## Connexions

### Entrée Vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

### Sortie Vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

## Signaux supportés

### Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



### Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

### Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

### Échantillonnage audio SDI

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

### Espace colorimétrique SDI

YUV et RVB

### Commutation automatique SDI

Détecte automatiquement le format du signal entrant

### Standards SMPTE

425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M

## Physique

### Hauteur

50 mm (1.97 in)

### Depth

180 mm (7.08 in)

### Largeur



107 mm (4.21 in)

**Poids**

1 kg (2.2 lbs)

**Spécifications  
environnementales**

**Humidité relative**

0 % à 90 % sans condensation

**Besoins en énergie**

**Alimentation**

Alimentation électrique intégrée  
Entrée PowerCon True1 / sortie boucle

**Consommation en  
énergie**

15W

**Plage de tension  
opérationnelle**

100-240 V avec connecteurs True1  
50-60 Hz

**Prise de courtoisie**

Max 10A, même tension que l'entrée

**Dans la boîte**

xVision converter SDI repeater  
Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez spécifier  
le type de connecteur requis)



## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 

