



SDI à HDMI - True1

Theatrxix



#XVVSDI2HDMIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Sorties vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage
2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Signaux supportés

Support Format 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



Support Format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support Format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Echantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

Espace de couleur SDI

YUV et RVB

Détection automatique SDI

Détecte automatiquement le format du signal entrant

Standards SMPTE

425 M Level A & B, 424 M Level A, 292 M, 259 M

Spécifications physiques

Hauteur

50 mm (1.97 in)

Profondeur

180 mm (7.08 in)

**Largeur**

107 mm (4.21 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

**Spécifications
environnementales****Humidité de
fonctionnement**

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie**Alimentation
électrique**Alimentation électrique intégrée
PowerCON True1 in / loop thru**Consommation
d'énergie**

15W

**Plage de tension
opérationnelle**100-240 V avec connecteur True1
50-60 Hz**Prise de courtoisie**

Max 10A, même tension que l'entrée

Dans la boîte

Convertisseur xVision SDI à HDMI (True1)

Câble secteur PowerCon (1,5 m, préciser le type de
prise lors de la commande)



Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 

