



Désincorporateur Audio SDI - True1

Theatrixx



#XVVSDI2AUDIOT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Sorties vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage
3G/HD/SD SDI BNC (boucle resynchronisée)

Sortie Audio

2 x Balancé + 4dB XLR (analog) chacun avec un compteur LED à 3 segments



Signaux supportés

Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Échantillonnage audio SDI

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV et RVB

Commutation automatique SDI

Détecte automatiquement le format du signal entrant

Extraction

Canaux SDI 1 et 2

Standards SMPTE

425 M niveau A & B, 424 M Level A, 292 M, 259 M



Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation électrique intégrée
PowerCON True1 in / loop thru

Consommation d'énergie

15W

Plage de tension opérationnelle

100-240 V avec connecteur True1
50-60 Hz

Prise de courtoisie

Max 10A, même tension que l'entrée

Spécifications physiques

Hauteur

50 mm (1.97 in)

Profondeur

180 mm (7.08 in)

Spécifications environnementales

Humidité de fonctionnement

0 % à 90 % sans condensation

Dans la boîte

Converstisseur xVision Audio DeEmbedder (True1)



Câble secteur PowerCon (1,5 m, préciser le type de prise lors de la commande)

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 

